

e-Alarm, Starter kit per sistema di allarme wireless su cellulari

Sistema di allarme controllato mediante applicazione wireless affidabile basato su scheda SIM per cellulari


- Article number: EM8610
- EAN code: 8716065298079
- Casepack: -
- Mastercarton: -

OVERVIEW

- Completo e affidabile sistema di allarme wireless basato su cellulari
- Riceve notifiche tramite SMS o telefonata
- Funziona con scheda SIM per cellulari
- Contenuto del kit: Pannello di controllo EM8610 con sirena integrata, 1x sensore di movimento, 1x contatto magnetico, 2x telecomandi, 2x tag RFID
- Controllabile da remoto e programmabile trami applicazione (funziona con SMS)
- Ascolto remoto in casa
- Supporta 50 sensori wireless e 2 sensori cablati
- Crea fino a 9 sensori con i relativi nomi specifici
- Sirena integrata
- Quattro gruppi di allarme preprogrammati
- Batteria ausiliaria in caso di interruzione di corrente
- Fino a 5 numeri di telefono programmabili



Free e-Alarm App Available



TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Control Panel

- Dimensions in mm. (WxHxD): 188 x 132 x 26
- Weight in grams: 265
- Power supply: 110 – 240V AC 50-60Hz
- Output: 12V DC 500mAh
- Mobile GSM frequency: 850 / 900 / 1800 / 1900Mhz
- Stand-by current: 110mA
- Alarm current: 340mA
- Back-up battery: Lithium-Ion battery 3,7V 800mA BL-5B (2x)
- Internal siren: 110dB
- Maximum amount of sensors:
- 10 x Remote controls
- 50 x Sensors
- 50 x RFID-Tags
- Sensor frequency: 433MHz
- Temperature: -10 to 55 degrees Celsius
- Humidity: < 80% (no condensing)

Motion Detector

- Dimensions in mm. (WxHxD) motion detector: 108 x 52 x 36,8
- Dimensions in mm. (WxHxD) bracket: 52 x 30 x 26,5
- Weight in grams: 56
- Power supply: 3V DC (2 x AA 1,5V LR6)
- Stand-by current: <90uA
- Alarm current: <9,5mA
- Detection reach: 8 meters / 110 degrees
- Wireless reach: Max. 80 meters (open field)
- Frequency sensors: 433MHz
- Temperature: -10 to 55 degrees Celsius
- Humidity: < 80% (no condensing)

Door/Window Contact

- Dimensions in mm. (WxHxD) sensor: 71 x 34 x 17,5
- Dimensions in mm. (WxHxD) magnet: 51 x 12 x 13,5
- Weight in grams: 16,5
- Power supply: 1,5V DC (2 x AA 1,5V LR6)
- Stand-by current: <35uA
- Alarm current: <10mA
- Wireless reach: Max. 80 meters (open field)
- Frequency sensors: 433MHz
- Temperature: -10 to 55 degrees Celsius
- Humidity: < 80% (no condensing)

SYSTEM REQUIREMENTS:

- Mobile phone SIM card

BOX CONTENT:

- 1x Control Panel
- 1x Wireless Motion Detector
- 1x Wireless Door/Window Contact
- 2x Remote Controls
- 2x RFID tags

e-Alarm, Starter kit per sistema di allarme wireless su cellulari

Sistema di allarme controllato mediante applicazione wireless affidabile basato su scheda SIM per cellulari

DESCRIPTION

Lo starter kit per sistema di allarme wireless su cellulari EM8610 è la soluzione ideale per proteggere casa e ufficio. EM8610 funziona tramite una rete mobile affidabile. Con la batteria ausiliaria in dotazione si è sicuri che il sistema continui a funzionare in caso di interruzione di corrente. La configurazione del sistema di allarme è estremamente semplice. Lo starter kit dispone di un pannello di controllo (con uno di scheda SIM*), 1 rilevatore di movimento wireless, 1 contatto porta/finestra wireless, 2 telecomandi, 2 tag RFID e adattatore di alimentazione. Il sistema di allarme supporta fino a 50 sensori wireless. Sono supportati fino a 5 numeri di telefono programmabili. Sufficienti a proteggere comodamente la casa o l'ufficio. È possibile controllare il sistema di allarme Eminent tramite il pannello di controllo, il telecomando, il tag RFID o l'applicazione speciale per allarme Eminent per Apple IOS o Android.

Notifiche di allarme tramite l'affidabile rete mobile

Il sistema di allarme Eminent EM8610 invia notifiche di allarme tramite la scheda SIM per cellulari* presente nel pannello di controllo. Ciò rende il sistema di allarme più affidabile rispetto ai sistemi basati su connessione Internet o linee telefoniche analogiche. Il sistema di allarme wireless per cellulari è adatto per ogni luogo all'interno della portata del segnale mobile. Sono programmabili fino a 5 numeri di telefono. Il pannello di controllo dispone di una sirena a 110 db integrata. È possibile ascoltare in casa con il cellulare.

Elegante, wireless e facile da installare ovunque

Il sistema di allarme Eminent funziona in modo completamente wireless ed è pertanto facile da installare ovunque in casa o in ufficio. I contatti magnetici e i rilevatori di movimento funzionano con batterie. Solo l'elegante pannello di controllo necessita un punto di alimentazione fisso. Il pannello dispone di due batterie ausiliare all'interno in caso di interruzione di corrente.

Ampliabile fino a 50 sensori

Il sistema di allarme supporta fino a 50 sensori, pertanto è pronto per le necessità attuali e future. È possibile creare fino a 9 sensori a casa o in ufficio con nomi univoci. Questo sistema di allarme supporta fino a quattro gruppi preprogrammati. È possibile ampliare facilmente lo starter kit con un rilevatore di movimento, un contatto porta/finestra, un rilevatore di fumo, un rilevatore di gas, una sirena esterna, un telecomando e un tag RFID.










Facilmente controllato da tutti

È estremamente semplice controllare il sistema di allarme per cellulari EM8610. Questo allarme può essere acceso e spento tramite il pannello di controllo. È possibile utilizzare il telecomando o il tag RFID. Con l'applicazione speciale per smartphone è possibile controllare il sistema di allarme ovunque.

* L'allarme Eminent funziona con scheda SIM per cellulari non inclusa nello starter kit. Il sistema di allarme può essere utilizzato e configurato solo tramite SMS. Ciò vale anche per i messaggi tramite applicazione per Android e Apple IOS. Gli SMS vengono inviati al sistema di allarme tramite cellulare. L'uso degli SMS verrà addebitato dal provider di telecomunicazioni. Consultare il provider di telecomunicazioni per quanto concerne i costi stimati per l'invio di SMS. Assicurarsi che il credito sulla scheda SIM per cellulari nel sistema di allarme sia sufficiente per l'invio di SMS o per le chiamate ai numeri di telefono.

Accessori

Accessori per il Eminent EM8610 Sistema di allarme senza fili

ARTICLE	DESCRIPTION	SPECIFICATIONS
EM8620	 RFID Tag Disattiva il tuo EM8610 con questo RFID Tag	<ul style="list-style-type: none"> - Per disattivare il tuo sistema di allarme Wireless
EM8621	 Telecomando Telecomando Addizionale	<ul style="list-style-type: none"> - Per attivare e disattivare il tuo sistema di allarme wireless EM8610 - Con tasto "Panico"
EM8650	 Sensore di movimento Wireless doppio Sensore di movimento che non rileva il tuo animale domestico	<ul style="list-style-type: none"> - Non rileva animali domestici <25 Kg - Alimentato da 2 batterie AA (incluse) - Consumo delle batterie ridotto - Raggio di rilevazione: 8 metri / 110 gradi
EM8655	 Sensore di movimento da esterno Sensore di movimento da utilizzare all'esterno	<ul style="list-style-type: none"> - Non rileva animali domestici <25 Kg - Alimentato via alimentatore esterno - Raggio di rilevazione: 12 metri / 110 gradi
EM8660	 Contatti wireless per porte e finestre Proteggi porte e finestre	<ul style="list-style-type: none"> - Contatto magnetico - Segnalazione di batteria scarica attraverso il pannello di controllo - Alimentato da 1 batteria AA (inclusa)
EM8670	 Sirena da esterno Wireless con pannelli solari Sirena da esterno con allarme luminoso ricaricabile via energia solare	<ul style="list-style-type: none"> - Pannelli solari per ricaricare la batteria - Sirena da 120dB - Allarme luminoso - Per utilizzo esterno (IP55)
EM8675	 Sirena da interno con allarme luminoso Allarme luminoso e sirena acustica in caso di allarme	<ul style="list-style-type: none"> - Sirena da 120dB - Luce stroboscopica - Alimentato con alimentatore esterno
EM8690	 Sensore di fumo wireless Avverte immediatamente quando viene rilevato il fumo	<ul style="list-style-type: none"> - Suono di allarme da 85 dB - Il sistema di allarme avvisa immediatamente quando viene rilevato il fumo - Alimentato da una batteria da 9V
EM8695	 Rilevatore di Gas Wireless Avverte immediatamente quando viene rilevato il gas	<ul style="list-style-type: none"> - Emette un forte suono di allarme da 70dB - Rileva il gas - Alimentato via alimentatore esterno